



图 136 M58655SP 内电路框图

### 147. M58658P

M58658P 是存储器集成电路，其各引脚功能及参考电压见表 147，其内电路框图与 M58655SP 基本相同（可参见图 136）。

表 147 M58658P 各引脚功能及参考电压

引脚	符号	功能	电压/V	引脚	符号	功能	电压/V
1	V <sub>CC</sub>	+5V 电源端	5	8	C2	存储方式控制信号输入端 2	0.9
2	-V	-30V 电源端	-30	9	C3	存储方式控制信号输入端 3	0.9
3	NC	空脚	0	10	NC	空脚	0
4	CS	片选信号输入端	0.9	11	NC	空脚	0
5	NC	空脚	0	12	D I/O	数据输入/输出端	0.9
6	CLK	时钟信号输入端	0.9	13	GND	接地端	0
7	C1	存储方式控制信号输入端 1	0.9	14	TEST	测试端	-2.8

### 148. MCM6206

MCM6206 是存储器集成电路，其各引脚功能及参考电压见表 148，其内电路框图见图 137。